新型プロソケット線付

NEO-GSH

取扱説明書 ご使用になる前によくお読み下さい。

ワンタッチ式キャップの取り扱い方法



❶ 片方のツメ部に指または工具等を引っ掛け、軽く開きながら手前に引く。

❷ 母線電線を電線出入り口に束ねた後、片方のツメ部をはめ込み、**その後**斜めの状態からワンタッチキャップをかぶせる。

注意 施工後は、きちんとキャップがはめ込まれたかをご確認して下さい。

フリー端子の取り扱い及び結線方法

❶ 使用母線を**12mm程度**に中剥きを行います。



❷ フリー端子を母線の太さ分のみ緩めて、内側から母線を落とし込みます。

❸ フリー端子をしっかりと締め付けて完了です。

注意 フリー端子は左図のように、端子板の方向が決められております。初期状態の端子板の方向で施工して下さい。取り扱いが違いますとターミナル本体の破損の原因となります。

■ 製造元 (有)ミツバ電陶製作所 Mitsuden

NEO-G