

【参考資料】

トランス

単相複巻変圧器 標準在庫品

FE21 シリーズ 200V/100V

フクダのトランス

●単相複巻変圧器でシリーズ化し、即納体制をとっております。

JIS C5310 / 6436 ・ 7.5kVA 以上 JEC 2200

【200・220V / 100・110V】

品番	容量	仕様				外形寸法 (mm)							重量 (kg)	総線	図
		1次電圧	2次電圧	シールド	2次電流	W	D	H	w	d	øS	端子ネジ P/S			
FE21-50	50VA	200V 220V	100V 110V	E 付	0.5A	77	88	92	52	60	5	M4	1.5	A	1
FE21-100	100VA				1A	86	93	100	60	65	5	M4	2.1		
FE21-150	150VA				1.5A	97	93	109	65	70	5	M4	2.7		
FE21-200	200VA				2A	97	99	109	65	75	5	M4	3.2		
FE21-300	300VA				3A	106	110	117	75	85	5	M4	4.3		
FE21-500	500VA				5A	115	116	124	80	95	6.5	M4	5.5		
FE21-750	750VA				7.5A	134	121	140	90	100	6.5	M4	8.1	B	
FE21-1K	1kVA				10A	153	122	156	105	95	8	M4	10.3		
FE21-1.5K	1.5kVA				15A	172	160	172	120	100	8	M4	15.0		
FE21-2K	2kVA				20A	172	190	172	120	125	8	M4	19.0		
FE21-3K	3kVA				30A	197	220	202	130	145	10	M5	27.7		
FE21-4K	4kVA				40A	212	210	219	150	140	10	M5	30.5		
FE21-5K	5kVA				50A	212	255	219	150	170	10	M5	38.3	H	

【180・200・220V / 100・110V】

FE21-6K	6kVA	180V 200V 220V	100V 110V	E 付	60A	242	240	243	150	165	10	M5	45.7	H	1
FE21-7.5K	7.5kVA				75A	260	225	370	170	160	13	M5/M8	49.6		
FE21-10K	10kVA				100A	270	250	395	170	170	13	M6/M8	63.7	2	

【190・200・210V / 100・105V】

FE21A-6K	6kVA	190V 200V 210V	100V 105V	E 付	60A	242	240	243	150	160	10	M5	44.0	H	1
FE21A-7.5K	7.5kVA				75A	260	225	370	170	160	13	M5/M8	47.5		
FE21A-10K	10kVA				100A	270	250	395	170	170	13	M6/M8	61.6	2	

※ 4kVA 以上は吊りボルト付きになります。

単相三線式は 15～16 ページ・接続方法は 74 ページ

